

Ausschreibetext für ein Leistungsverzeichnis (LV) bei Industrieanfragen durch Planer oder Bauträger.

1. G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG

Herstellerinformation

G. Hentschel Vertriebs GmbH & Co. KG

Lorenzweg 5

12099 Berlin

Tel +49 30 6178950

Mail info@hentschel-vertrieb.de

Web hentschel-vertrieb.de

1.1 NS-PCS Verteilung HA/HV – 1000A (Zugelassen bei EVU Stromnetz Berlin)

Anschlussfertige, schutzisolierte stahlblechgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage als Energie-Schaltgerätekombination (PCS) nach DIN EN 61439-2

Abmessungen: Höhe – 2270 mm, Tiefe – 500 mm; Breite – siehe Feldbestückung

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: II (Schutzisolierung)

Baureihe: Hentschel/HE

als HA-HV-Kombination nach TAB NS Nord 2012 Stromnetz Berlin GmbH

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung: 50Hz; 230/240V mit Berührungsschutz hinter der Tür,

Farbton: RAL 7035

Netzform: TN-C-S

Die PSC ist für folgende Bemessungswerte an der Einbaustelle ausgelegt:

In: 1000A

Icw: 36 kA, 0,3s

Einspeisung / Abgänge wahlweise oben/unten

Zuleitung/Abgang nur oben oder nur unten

Feldbestückung

Bestückung Feld 1 (HA-Feld 850 mm breit)

3 oder 4 Stück HA-Teile – 250A

____ St. Bestückung Feld 2 (ungezähltes Abgangsfeld 850 mm breit)

____ St. Bestückung Feld 3 (ungezähltes Abgangsfeld 600 mm breit)

____ St. Bestückung Feld 4 (VBN Messwandler-Feld 1000A 850 mm breit)

1 Stück Leistungsschalter 1000A; 70 kA

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

____ St. Bestückung Feld 5 (Kudentrennstelle)

1 Stück Leistungstrennschalter 1000A

Wahlweise mit Ausbauplatz für 3 Stück NH01-NH03 Sicherungslastschaltleisten



**G. Hentschel
Vertriebs GmbH & Co. KG**

Ein Unternehmen der straschu Gruppe

_____ Bestückung als Kundentrennstelle mit 3 Ausbauplätzen 850 mm breit

_____ Bestückung als Kundentrennstelle 600 mm breit

_____ St. Bestückung Feld 6 (Abgangsfeld 850 mm breit)

_____ St. Bestückung Feld 7 (Abgangsfeld 600 mm breit)

_____ St. Bestückung Feld 8 (VBN Messwandler-Feld 250A 600 mm breit)

1 Stück Leistungstrennschalter 250A/320A als Kundentrennstelle

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

_____ St. Bestückung Feld 9 (VBN Messwandler-Feld 500A 600 mm breit)

1 Stück Leistungsschalter 500A/630A als Kundentrennstelle

1 Satz VNB Wandlerlaschen

1 Stück Wandlerzählerplatz

1 Stück APZ – Platz

Menge _____ **Stk** **EP** _____ **GP** _____

Skizzendarstellung

